

CurX	Indica la posición horizontal actual del punto de inserción en un control medida en décimas de milímetro.	Long									
Delay	Indica el tiempo de retardo que se produce entre los eventos SpinUp, SpinDown y Change. Al hacer clic y presionar un botón, el primer evento se realiza inmediatamente pero, la segunda ocurrencia del evento será de 5 veces el valor de Delay. Los siguientes eventos se iniciarán después según lo indicado en Delay. Por defecto Delay vale 50 milisegundos.	Long									
DragBehavior	<table><tr><td colspan="3">Indica si la característica de arrastrar y colocar está habilitada. Puede ser alguno de los valores de la constante fmDragBehavior:</td></tr><tr><td>0</td><td>fmDragBehavior-Disabled</td><td>No permite arrastrar y colocar (predeterminado).</td></tr><tr><td>1</td><td>FmDragBehavior-Enabled</td><td>Permite arrastrar y colocar.</td></tr></table>	Indica si la característica de arrastrar y colocar está habilitada. Puede ser alguno de los valores de la constante fmDragBehavior:			0	fmDragBehavior-Disabled	No permite arrastrar y colocar (predeterminado).	1	FmDragBehavior-Enabled	Permite arrastrar y colocar.	fmDragBehavior
Indica si la característica de arrastrar y colocar está habilitada. Puede ser alguno de los valores de la constante fmDragBehavior:											
0	fmDragBehavior-Disabled	No permite arrastrar y colocar (predeterminado).									
1	FmDragBehavior-Enabled	Permite arrastrar y colocar.									
DropButtonStyle	Indica el símbolo a mostrar en el botón que despliega la lista de valores. Puede ser alguno de los valores de la constante fmDropButtonStyle:	fmDropButtonStyle									